

故障コード一覧表

● 共通エラーコード※ 1

	故障コード	故障名称	表示するときの条件	対処・確認方法
コインメック関連 ※ 2	10	コインメック通信異常	コインメックとC B D基板との通信異常	コインメックからの通信チェック
	11	¥10 コイン信号開放し	検銭部の¥10 コイン詰まり検知	検銭部¥10 コイン除去
	12	¥50 コイン信号開放し	検銭部の¥50 コイン詰まり検知	検銭部¥50 コイン除去
	13	¥100 コイン信号開放し	検銭部の¥100 コイン詰まり検知	検銭部¥100 コイン除去
	14	¥500 コイン信号開放し	検銭部の¥500 コイン詰まり検知	検銭部¥500 コイン除去
	15	返却スイッチ異常	返却スイッチ押され放し	返却動作確認と調整
	16	コイン払い出し不良	払い出し部のコイン詰まり	払い出し部コイン除去
	17	セーフティースイッチ異常	カセットチューブ装着不良	カセットチューブ装着確認
	18	パルススイッチ異常	払い出し部のコイン詰まり	コインメック交換
	19	アクセプター異常	検銭部の装着不良	検銭部装着確認
	20	¥10 エンプティ・スイッチ異常	¥10 釣銭切れセンサー異常	コインメック交換
	21	¥50 エンプティ・スイッチ異常	¥50 釣銭切れセンサー異常	コインメック交換
	22	¥100 エンプティ・スイッチ異常	¥100 釣銭切れセンサー異常	コインメック交換
	23	¥500 エンプティ・スイッチ異常	¥500 釣銭切れセンサー異常	コインメック交換
	24	金庫満杯信号開放し	コイン金庫満杯	金庫内コイン回収
	25	¥10 キャッシュ / オーバーフロー信号開放し	¥10 金庫側通路コイン詰まり	コイン詰まり除去
	26	¥50 キャッシュ / オーバーフロー信号開放し	¥50 金庫側通路コイン詰まり	コイン詰まり除去
	27	¥100 キャッシュ / オーバーフロー信号開放し	¥100 金庫側通路コイン詰まり	コイン詰まり除去
	28	¥500 キャッシュ / オーバーフロー信号開放し	¥500 金庫側通路コイン詰まり	コイン詰まり除去
販売系関連	34	セレクションスイッチ不良	選択ボタン押され放し	セレクションボタン交換
	35	販売口扉スイッチ不良	販売口扉スイッチ不良	搬出口扉スイッチ確認、及び交換
	41	販売払い出しモーター異常	キャリアスイッチ動作しない	センサー検知動作確認と交換
その他	51	バックアップメモリー異常	エラー発生し動作しない、価格0円設定の場合	リチウム電池及びC B D 交換
	53	機種指定異常	コラムコード未設定	コラムコード設定
	54	セレクションボタンの設定異常	ランダム設定未設定	コラムコード設定
	96	メインドアを開き放し	メインドアを電源ON状態にて 60分開放した場合に表示する	ドアスイッチの確認 及びエラーコードをクリアする
	150	IC ボタン登録未設定	IC ボタン登録未設定	IC ボタンの初期設定
通信連	61	選択制御部通信異常	選択制御部故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続点検及び基板交換
	62	搬出制御部通信異常	搬出制御部故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続点検及び基板交換
	64	プリンター部通信異常	プリンター故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続点検及びプリンタ交換
	66	パネルディスプレイ部通信異常	パネルディスプレイ部故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認
	67	設定・確認制御部通信異常	設定・確認制御部故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認
	69	子機1 通信異常	子機制御部1 故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認及び子機信号確認
	71	ビルバリ通信異常	ビルバリ故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認及びビルバリ交換
	73	カードR / W通信異常	カードR / W故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認及びカードR / W交換
	77	ユニットスレーブ異常	冷熱システム制御部故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認及びC B C 基板交換
	78	ポイントカード部異常	ポイントカード部故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認及びポイントカード機交換
	79	金額表示器通信異常	金額表示器故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認及び金額表示器交換
	151	IC ボタン通信異常	IC ボタン故障、コネクタ接続不良	コネクタ接続確認及びIC ボタン交換
ビルバリ関連 ※ 3	80	紙幣詰まり	紙幣詰まり	紙幣除去
	81	紙幣払い出し異常	紙幣詰まり	紙幣除去
	82	紙幣金庫満杯	紙幣金庫内確認	紙幣除去
	83	スタッカー異常	裏ぶたが開き放し	裏ぶた閉確認
	84	識別部異常	紙幣詰まり及び紙幣返却	識別センサーの清掃及びビルバリ交換
	85	セーフティ・スイッチ異常	識別部の裏ぶたが開き放し	識別部の裏ぶた閉確認
	86	ビルバリ金庫開き放し	裏ぶたが開き放し	裏ぶた閉確認及びスイッチ確認
	87	紙幣引き抜き異常	紙幣の引き抜きを検知	紙幣の有無確

	故障 コード	故障名称	表示するときの条件	対処・確認方法
冷熱システム 関連	90	冷却機構異常	冷却庫内温度が8時間経過しても温度が下がらない場合に表示する	検知温度確認 センサー抵抗値及びC B C 基板交換
	91	加温機構異常	加温庫内温度が8時間経過しても温度が上がらない場合に表示する	検知温度確認 センサー抵抗値及びC B C 基板交換
	92	庫内1 温度異常	左庫内の冷却・加温温度異常が8時間経過しても規定温度に達しない場合に表示する	検知温度確認、 センサー抵抗値及びC B C 基板交換
	93	庫内2 温度異常	中（左中）庫内の冷却・加温温度が8時間経過しても規定の温度に達しない場合に表示する	検知温度確認、 センサー抵抗値及びC B C 基板交換
	94	庫内3 温度異常	右（右中）庫内の冷却・加温温度が8時間経過しても規定の温度に達しない場合に表示する	検知温度確認、 センサー抵抗値及びC B C 基板交換
	506	コンデンサーファン異常 （※H C, H P 機専用故障）	コンデンサーファン異常、故障	コンデンサーファン交換及び清掃 抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	550	コンデンサファン異常検知用センサー異常 （※H C, H P 機専用故障）	コンデンサファン異常検知用センサーの異常	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	551	H P コンデンサセンサー異常 （※H P 機専用故障）	ヒートポンプコンデンサ温度センサーの異常	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	555	庫内1 エバポレーターセンサー異常	センサーの断線、ショート	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	557	庫内1 コラムセンサー異常	センサーの断線、ショート	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	560	庫内2 エバポレーターセンサー異常	センサーの断線、ショート	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	562	庫内2 コラムセンサー異常	センサーの断線、ショート	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	565	庫内3 エバポレーターセンサー異常	センサーの断線、ショート	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	567	庫内3 コラムセンサー異常	センサーの断線、ショート	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	580	外気温センサー異常	センサーの断線、ショート	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
カード 関連 ※4	1000	カード部異常	カードR/Wの異常	カードR/W交換
	1001	カード詰まり	カード詰まり	カード詰まり除去
	1002	R/Wヘッド部異常	R/Wのヘッド部異常	カードR/W交換
	1006	カード引き抜き	カード引き抜きを検知	カード挿入口点検
	1010	カードR/Wハードウェア異常	カードR/Wのハードウェア異常	カードR/W交換
	1011	カードR/W設定異常	カードR/Wの設定異常	R/W設定確認
	1012	カードR/Wシステム異常	自販機システムの設定異常	自販機側の設定異常
	1013	センター通信端末異常	通信端末の異常	通信端末の確認
	1014	カードR/Wメンテナンス	故障によるサービス停止ブランドあり	RW のメーカーに問い合わせ
	1019	ブランド未整合異常	カードR/Wとのブランド情報未整合	ブランド情報確認
	1020	ポイントカード部異常	ポイントカード詰まり	カード詰まり除去
	1021	ポイントカード書き込み不良	ポイントカードの異常	ポイントカード交換
	1022	ポイントカードパンチ機構不良	ポイントカードのパンチ機構部異常	ポイントカード交換
	1025	カード発行ユニットカード詰まり	カード詰まり	カード詰まり除去
プリンター 関連	1030	プリンター部異常	プリンター部異常 (VCCS 通信対応プリンターのみ検知機能有り)	コネクタ接触確認・プリンター交換 紙詰まり除去
	1031	紙詰まり	プリンター紙詰り (VCCS 通信対応プリンターのみ検知機能有り)	

● メーカー独自エラー

	故障 コード	故障名称	表示するときの条件	対処・確認方法
冷熱システム 関連	1447	冷温切替弁異常（H P 機専用故障）	H P 側コンプ吸入管配管温度異常	電磁弁動作確認と設置環境による放熱不良
	1448	冷温切替弁センサー異常	範囲外抵抗値（断線・ショート・接触不良）	抵抗値測定・コネクタ接触確認・センサー交換
	1480	HP 熱交換器センサー異常（1compHP 機用）	HP 熱交換器センサー断線・ショート	センサー交換
その他	1431	品質保持期限切れ商品あり	品質保持期限切れ商品が発生した場合	品質保持期限の確認
	1435	システムコード設定異常	システムコード未設定	システムコード設定
	1467	交互販売設定異常	同じ交互販売グループにおけるルーレット動作／当たり対象コラムの設定が異なる場合	交互販売しているグループ内をすべてルーレットの動作対象とする
	1481	メインドアスイッチ異常	電源 ON 状態でメインドアを60分開放した場合	ドアスイッチ確認、エラーコードのクリア
	1491	タイマー制御部通信異常	現在の時刻、年月日の異常	CBD 基板交換
	1492	メモリーデータ異常	バックアップデータ異常	CBD 基板交換
	1493	冷却・加温運転切替ボタン不良	切替ボタン押され放し	切替ボタンの確認・ボディー CBD の交換
	1494	オートプライス通信異常	オートプライス故障、コネクタ接続不良	オートプライス交換、コネクタ接触確認
	1496	人感センサ通信異常	人感センサ故障、コネクタ接続不良	コネクタ接触確認・センサー交換

※1：エラーコードとは接続ミス、設定ミス、機械的問題等にて発生する故障コードです ※2：故障判定ができないコインメックが接続されている場合、故障検知はできません。 ※3：故障判定ができないビルバリが接続されている場合、故障検知はできません。 ※4：故障判定ができないカードR/Wが接続されている場合、故障検知はできません。 ※5：選択ボタンがI C ボタンでない場合、故障検知できません。 ◆機種によっては検知できない故障コードもあります。